



PR-SHS系列 太阳能交流系统



PR-SHS3000太阳能交流系统

设计时间5-6小时



负载名称	功率	工作时间	能耗
电视	2X120W	8小时	1.92度电
电脑	2X150W	4小时	1.20度电
电灯	150W	8小时	1.20度电
风扇	3X80W	12小时	2.88度电
冰箱	120W	24小时	1.44度电
洗衣机	300W	1小时	0.30度电
水泵	500W	2小时	1.00度电
电吹风	500W	0.5小时	0.25度电
空调	1HP (750W)	6小时	4.50度电
总计	3100W		14.69度电



系统根据负载功率和后备时间设计

项目		PR-SHS3000
太阳能组件	最大功率	3000W多晶太阳能板 (12块250W, 2块串联为一组, 6组并联)
	系统最大充电电压	60.8V
	系统最大充电电流	49.56A
PRNZ-C 控制逆变一体机	逆变器类型	纯正弦波带充电器
	连续输出功率	3200W
	输出电压	220V / 50Hz
	系统电压	48V
	额定放电电流	90A
汇流箱内置防雷		6路输入2路输出
电池	类型	深循环电池\胶体电池\铅碳电池
	系统电压	48V
	容量	8只 12V 200Ah
工作温度		-20°C~+55°C
包装	太阳能板	1.20立方米 / 264公斤
	控制柜	0.14立方米 / 45公斤
	电池	0.32立方米 / 490公斤
	总计	1.66立方米 / 799公斤



太阳能汇流箱

