



PR-SHS系列 太阳能交流系统



PR-SHS5000太阳能交流系统

设计时间5-6小时



负载名称	功率	工作时间	能耗
电视	2X120W	8小时	1.92度电
电脑	2X150W	4小时	1.20度电
电灯	150W	8小时	1.20度电
风扇	3X80W	12小时	2.88度电
冰箱	120W	24小时	1.44度电
洗衣机	300W	1小时	0.30度电
水泵	500W	2小时	1.00度电
电吹风	500W	0.5小时	0.25度电
空调	2HP (1500W)	8小时	12.00度电
打印机	150W	1小时	0.15度电
传真机	100W	1小时	0.10度电
投影仪	300W	3小时	0.90度电
DVD机	50W	3小时	0.15度电
总计	4450W		23.49度电



系统根据负载功率和后备时间设计

项目	PR-SHS5000
太阳能组件	最大功率 5000W多晶太阳能板 (20块250W, 2块串联为一组, 10组并联)
	系统最大充电电压 60.8V
	系统最大充电电流 82.6A
PRNZ-C 控制逆变一体机	逆变器类型 纯正弦波带充电器
	连续输出功率 5000W
	输出电压 220V / 50Hz
	系统电压 48V
	额定放电电流 120A
汇流箱内置防雷	
10路输入2路输出	
电池	类型 深循环电池\胶体电池
	系统电压 48V
	容量 12只 12V 260Ah
工作温度	
-20°C~+55°C	
包装	太阳能板 2.0立方米 / 440公斤
	控制柜 0.14立方米 / 65公斤
	电池 0.6立方米 / 900公斤
	总计 2.74立方米 / 1405公斤



太阳能汇流箱

